

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения
BIOS REALINTECHPRO
на флеш-память

Установка экземпляра программного обеспечения BIOS REALINTECHPRO на флеш-память осуществляется по следующей инструкции.


1. Установить утилиту для работы с программатором ChipProgUSB и на ПК под управлением ОС Windows, с которого будет осуществляться работа с программатором.

2. Включить программатор ChipProg-48.

3. Подключить к программатору ChipProg-48 адаптер для программирования микросхем DIP-SOIC 16/18/20/24/28 pin 300 mil.




4. Установить в адаптер флеш-память согласно схеме, изображенной на программаторе (слева от адаптера), ключ должен быть слева вверху (см. рисунок ниже).




5. Запустить утилиту ChipProgUSB


6. В левом верхнем углу интерфейса утилиты, как показано на рисунке снизу, нажать кнопку Select Device.




7. В открывшемся окне в списке слева найти производителя установленной в адаптер флеш-памяти, справа в списке найти наименование памяти, нажать кнопку ОК.



8. В левом верхнем углу экрана нажать кнопку File, далее выбрать Load to buffer.



9. В открывшемся окне в поле File format выбрать Binary image (*.bin) и нажать Browse, далее выбрать нужный файл прошивки для BIOS REALINTECHPRO, нажать открыть, затем нажать ОК.



10. Далее выбрать пункт Auto Programming и нажать кнопку Execute. Дождаться окончания записи образа на флеш-память (должна загореться зеленая надпись READY справа сверху).



Изъять флеш-память из адаптера и установить в материнскую плату REALINTECHPRO.